

NACHRICHTEN

04



htp Voicebox

Bedienungsanleitung


 **htp**
Gut gewählt!

Inhalt

htp Voicebox
Ihre Vorteile auf einen Blick

- Kostenloser Anrufbeantworter
- Kostenlose Benachrichtigung per E-Mail oder SMS
- Variable Rufumleitungszeit von 10 bis 60 Sekunden
- Fernabfrage auch über Handy möglich

Auf den folgenden Seiten finden Sie interaktive Auswahlmöglichkeiten, die Ihnen das Navigieren in diesem Dokument erleichtern.

Diese sind mit folgendem Icon gekennzeichnet. 

Um zu dem gewünschten Kapitel zu gelangen, klicken Sie einfach auf das untenstehende Thema.

Die Leistungseigenschaften	4
Voraussetzungen	4
Erstmalige Einrichtung	5
PIN-Nummer eingeben	7
Begrüßung einstellen	8
E-Mail-Benachrichtigung einstellen	10
SMS-Benachrichtigung einstellen	12
Rufnummernansage für entgangene Anrufe	14
Ein- und Ausschalten	15
Einwählen und Nachrichten abhören	17
Kundenportal	19

Viel mehr als nur ein Anrufbeantworter



Exklusiv für htp Kunden

Jederzeit wissen, was läuft, immer erreichbar, egal wo Sie sind: Die kostenlose htp Voicebox ist Ihr virtueller Anrufbeantworter – und bietet Ihnen einen erstklassigen Komfort für höchste Ansprüche.

Modernste Telekommunikation braucht maßgeschneiderte, individuelle Lösungen. Genau diese Vorgabe erfüllt die htp Voicebox mit Leistungsmerkmalen, die in ihrer Vielfalt überzeugen.

Ihr Endgerät signalisiert Ihnen den Eingang neuer Nachrichten, oder Sie erhalten eine Ansage. Sie nutzen clevere Optionen während und nach dem Abhören. Die Steuerung erfolgt sowohl über Tonwahl als auch über Spracherkennung. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, sich die Nachrichten an eine frei wählbare E-Mail-Adresse, oder eine Benachrichtigung per SMS schicken zu lassen.

Die htp Voicebox ist genau der Service, der Ihnen optimale Erreichbarkeit garantiert – überall und wann Sie wollen.

Leistungseigenschaften

Voraussetzungen

- Die htp Voicebox können Sie mit einem htp ISDN-Mehrgeräteanschluss oder einem analogen htp Telefonanschluss nutzen.
- Die htp Voicebox kann nicht an einem htp ISDN-Anlagen- bzw. Primärmultiplexanschluss betrieben werden.
- Bei ISDN-Endgeräten muss die Funktion Tonwahl eingeschaltet werden (siehe Bedienungsanleitung des Endgeräteherstellers), um die Box über Tonwahl zu steuern.

Über Ihre htp Voicebox sind Sie immer erreichbar:

- Sie meldet sich je nach Bedarf sofort, nach einer festgelegten Zeit oder während Sie gerade telefonieren.
- Ihre neuen Nachrichten können Sie bequem von zu Hause oder auch von jedem Telefon weltweit abfragen, zu jeder Zeit, so oft Sie wollen.
- Der Eingang einer neuen Nachricht wird Ihnen am Endgerät signalisiert bzw. erhalten Sie bei Abnahme des Hörers eine Ansage. Sie können sich aber auch per E-Mail oder SMS benachrichtigen lassen, dass Sie eine neue Nachricht erhalten haben oder die Nachricht als WAV-Datei auf Ihren E-Mail-Account mitschicken lassen.
- Die Steuerung der htp Voicebox kann sowohl über Tonwahl (Mehrfrequenzwahlverfahren MFV), als auch über Spracherkennung erfolgen.

Die htp Voicebox bietet folgendes Standardprofil:

- 20 speicherbare Nachrichten
- 3 Minuten maximale Nachrichtenlänge
- 1 Minute maximale Ansagenlänge
- 42 Tage Speicherzeit für neue Nachrichten
- 10 Tage Speicherzeit für abgehörte Nachrichten

Erstmalige Einrichtung




Zunächst ist Ihre Box nicht eingeschaltet. Um Ihre htp Voicebox einzurichten, können Sie sich ausschließlich von Ihrem eigenen Telefonanschluss unter der kostenfreien Nummer **0800 / 4 999 888** in das System einwählen.

Das System erkennt Sie an Ihrer Rufnummer, die Sie bei abgehenden Telefongesprächen mitgeben. Dies ist auch bei unterdrückter Rufnummer (CLIR) gewährleistet. Sie haben die Möglichkeit, für jede Ihrer Rufnummern (bei htp ISDN-Mehrgeräteanschlüssen) eine eigene htp Voicebox einzurichten.

Wichtig: Wenn Sie einen htp ISDN-Mehrgeräteanschluss haben, achten Sie darauf, dass die konfigurierten Rufnummern für abgehende und ankommende Gespräche identisch sind. Die Identifizierung der persönlichen htp Voicebox erfolgt über die abgehende Rufnummer. Hinweise zur Konfiguration der Rufnummern entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen Ihrer Endgeräte bzw. Telefonanlagen.

Über die Menüsteuerung gelangen Sie zum Hauptmenü.

weiter auf nächster Seite 

Folgende htp Voicebox Einstellungen können Sie nun vornehmen:


- ▶ PIN-Nummer eingeben siehe Seite 7
- ▶ Begrüßung einstellen siehe Seite 8
- ▶ E-Mail Benachrichtigung einstellen siehe Seite 10
- ▶ SMS-Benachrichtigung einstellen siehe Seite 12
- ▶ Rufnummernansage für entgangene Anrufe siehe Seite 14
- ▶ htp Voicebox einschalten siehe Seite 16

Erst nachdem Sie Ihre Einstellungen durchgeführt haben, ist Ihre htp Voicebox aktiviert und zur Entgegennahme von Anrufen bzw. zum Abspielen von Nachrichten nutzbar!



PIN-Nummer eingeben



Die Eingabe einer 6-stelligen PIN-Nummer ist erforderlich, damit Sie sich von jedem beliebigen Telefonanschluss in Ihre htp Voicebox einwählen können, um Nachrichten abzuhören bzw. Einstellungen zu ändern und im Kundenportal webbasierte Bedienungen vornehmen zu können (siehe Seite 20 )

Wichtig: Wenn Sie keine PIN-Nummer eingegeben haben, ist keine Fernabfrage möglich und Sie können Ihre htp Voicebox nur vom eigenen Telefonanschluss erreichen. Zudem haben Sie keinen Zugang zum Kundenportal!

Wenn Sie nun Ihre PIN-Nummer eingeben wollen, dann wählen Sie sich zunächst von Ihrem eigenen Anschluss unter der kostenfreien Rufnummer **0800 / 4 999 888** in Ihre htp Voicebox ein.

Zur Eingabe der 6-stelligen PIN-Nummer drücken Sie bitte die Tasten: **2 1** Geben Sie nun Ihre PIN-Nummer ein. Sie werden nach Eingabe der PIN-Nummer aufgefordert, diese zur Bestätigung noch einmal einzugeben.

Achtung: Die PIN-Nummer kann nur über Tonwahl eingegeben werden, über Spracherkennung ist diese Funktion nicht möglich.

Begrüßung einstellen



Sie können zwischen folgenden Begrüßungsvarianten wählen:

- **Name**

Dem Anrufer wird eine Standardbegrüßung vorgespielt, in die Ihr selbst aufgesprochener Name integriert wird.

- **Individuelle Begrüßung**


Dem Anrufer wird ein von Ihnen aufgenommene Begrüßungstext vorgespielt, z. B. „Guten Tag, dies ist der Anschluss von Familie Mustermann. Wir sind zur Zeit leider nicht persönlich erreichbar. Sie haben aber die Möglichkeit, nach dem Signalton eine Nachricht für uns zu hinterlassen.“

- **Rufnummer**

In der Standardbegrüßung wird Ihre Telefonnummer integriert, die der htp Voicebox bekannt ist und nicht aufgesprochen werden muss.

- **Ansage**

Dem Anrufer wird die von Ihnen aufgenommene Ansage vorgespielt. Der Anrufer hat aber keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen. Beispiel: „Guten Tag, dies ist der Anschluss von Familie Mustermann. Wir sind bis zum 20. Juli im Urlaub.“

weiter auf nächster Seite 

Wenn Sie Ihre Begrüßung einstellen wollen, dann wählen Sie sich zunächst in Ihre htp Voicebox ein.

- Von Ihrem eigenen Anschluss unter der kostenfreien Rufnummer **0800 / 4 999 888**.
- Von jedem beliebigen Telefonanschluss bei eingeschalteter htp Voicebox (Fernabfrage) wählen Sie Ihre eigene Telefonnummer und geben während der Begrüßung Ihre 6-stellige PIN-Nummer ein. Die Fernabfrage ist nur möglich, wenn Sie Ihre htp Voicebox eingeschaltet haben

Namen aufsprechen und aktivieren

2 2 1 Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie Ihren **Namen in eine Standardansage integrieren** möchten.

Sprechen Sie nach der Aufforderung Ihren Namen auf.

Sie können die Aufsprache bestätigen oder wiederholen, bis Sie mit dieser zufrieden sind.

Begrüßung aufsprechen und aktivieren

2 2 2 Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie Ihre **individuelle Begrüßung aufsprechen** möchten

Sprechen Sie nach der Aufforderung Ihre individuelle Begrüßung auf. Sie können die Aufsprache bestätigen oder wiederholen, bis Sie mit dieser zufrieden sind.

Rufnummer aktivieren

2 2 3 Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie Ihre **Rufnummer aktivieren** möchten.

Ansage aufsprechen und aktivieren

2 2 4 Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie Ihre **Ansage aufsprechen** möchten.

Sprechen Sie nach der Aufforderung Ihre Ansage auf. Sie können die Aufsprache bestätigen oder wiederholen, bis Sie mit dieser zufrieden sind.

E-Mail-Benachrichtigung einstellen



Sie haben die Möglichkeit, sich eine Nachricht zu einer von Ihnen einzutragenden frei wählbaren E-Mail-Adresse schicken zu lassen, wenn eine neue Nachricht in Ihrer htp Voicebox eingegangen ist. Folgende Einstellvarianten sind möglich:


- **E-Mail-Benachrichtigung ohne Anhang:**

Ihr Anrufbeantworter sendet Ihnen eine Nachricht zu, in der Ihnen mitgeteilt wird, dass Sie eine neue Nachricht erhalten haben und von welcher Telefonnummer die Nachricht hinterlassen wurde.

- **E-Mail-Benachrichtigung mit Anhang:**

Ihr Anrufbeantworter leitet Ihnen die Nachricht sofort als WAV-Datei weiter, die sie sich an Ihrem PC mit entsprechender Software (z.B. MP3-Player), Soundkarte und Boxen vorspielen lassen können.

Wichtig: Bei der Einstellung E-Mail-Benachrichtigung mit Anhang erhalten Sie bei Eingang einer neuen Nachricht keine Ansage bei Abnahme des Hörers, und es erfolgt keine Signalisierung am Endgerät.

weiter auf nächster Seite 

Geben Sie zuerst Ihre E-Mail-Adresse im System unter folgender Internetadresse ein:

▶ www.htp.net >> **Kundenportal** >> **htp Voicebox**

Für die Eingabe oder Änderung Ihrer E-Mail-Adresse benötigen Sie Ihre selbst eingegebene 6-stellige PIN-Nummer.

Nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse hinterlegt haben, können Sie nun Ihre E-Mail-Benachrichtigung einstellen. Hierzu wählen Sie sich zunächst in Ihre htp Voicebox ein:

- Von Ihrem eigenen Anschluss unter der kostenfreien Rufnummer **0800 / 4 999 888**
- Von jedem beliebigen Telefonanschluss bei eingeschalteter htp Voicebox (Fernabfrage) wählen Sie Ihre eigene Telefonnummer und geben während der Begrüßung Ihre 6-stellige PIN-Nummer ein. Die Fernabfrage ist nur möglich, wenn Sie Ihre htp Voicebox eingeschaltet haben.

Statusabfrage der E-Mail-Benachrichtigung

2 3

Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie prüfen möchten, welche **Einstellung** Ihre **E-Mail-Benachrichtigung** hat.

E-Mail-Benachrichtigung ist ausgeschaltet

2 3 1

Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie die **E-Mail-Benachrichtigung mit Anhang aktivieren** möchten.

2 3 2

Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie die **E-Mail-Benachrichtigung ohne Anhang aktivieren** möchten.

E-Mail-Benachrichtigung ohne Anhang ist eingeschaltet

2 3 1

Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie die **E-Mail-Benachrichtigung mit Anhang aktivieren** möchten.

2 3 2

Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie die **E-Mail-Benachrichtigung deaktivieren** möchten.


E-Mail-Benachrichtigung mit Anhang ist eingeschaltet

2 3 1

Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie die **E-Mail-Benachrichtigung ohne Anhang aktivieren** möchten.

2 3 2

Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie die **E-Mail-Benachrichtigung deaktivieren** möchten.



SMS-Benachrichtigung einstellen

Sie haben ebenfalls die Möglichkeit sich per kostenloser SMS über den Eingang einer neuen Nachricht informieren zu lassen, dazu brauchen Sie nur Ihre Handynummer im htp Voicebox Kundenportal zu hinterlegen und die Funktion zu aktivieren.

Das htp Voicebox Kundenportal finden Sie im Internet unter:

▶ www.htp.net >> **Kundenportal** >> **htp Voicebox**

Für die Eingabe oder Änderung Ihrer Handynummer benötigen Sie Ihre selbst eingegebene 6-stellige PIN-Nummer.

Wenn die Funktion „SMS-Benachrichtigung einstellen“ im htp Voicebox Kundenportal nicht sichtbar ist, wenden Sie sich bitte an unser ServiceCenter unter Telefon **0800 / 222 9 111** (kostenlos aus dem deutschen Festnetz).

weiter auf nächster Seite ▶

Nachdem Sie Ihre Handynummer eingetragen haben, können Sie nun Ihre SMS-Benachrichtigung einstellen. Hierzu wählen Sie sich zunächst in Ihre htp Voicebox ein:

- Von Ihrem eigenen Anschluss unter der kostenfreien Rufnummer **0800 / 4 999 888**
- Von jedem beliebigen Telefonanschluss bei eingeschalteter htp Voicebox (Fernabfrage) wählen Sie Ihre eigene Telefonnummer und geben während der Begrüßung Ihre 6-stellige PIN-Nummer ein. Die Fernabfrage ist nur möglich, wenn Sie Ihre htp Voicebox eingeschaltet haben.

Statusabfrage der SMS-Benachrichtigung

2 4

Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie prüfen möchten, welche **Einstellung Ihre SMS-Benachrichtigung** hat.

SMS-Benachrichtigung ist ausgeschaltet

2 4 1

Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie die **SMS-Benachrichtigung aktivieren** möchten.

SMS-Benachrichtigung ist eingeschaltet

2 4 2

Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie die **SMS-Benachrichtigung deaktivieren** möchten.



Rufnummernansage für entgangene Anrufe



Es besteht die Möglichkeit, sich die Rufnummer von Anrufern anzeigen zu lassen, die keine Nachricht auf der htp Voicebox hinterlassen haben und ihre Rufnummer nicht unterdrückt haben.

Um die Funktion Rufnummernansage für entgangene Anrufe einzustellen, wählen Sie sich bitte zunächst in Ihre htp Voicebox ein:

- Von Ihrem eigenen Anschluss unter der kostenfreien Rufnummer **0800 / 4 999 888**
- Von jedem beliebigen Telefonanschluss bei eingeschalteter htp Voicebox (Fernabfrage) wählen Sie Ihre eigene Telefonnummer und geben während der Begrüßung Ihre 6-stellige PIN-Nummer ein. Die Fernabfrage ist nur möglich, wenn Sie Ihre htp Voicebox eingeschaltet haben.

Statusabfrage für die Rufnummernansage für entgangene Anrufe

2 6

Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie prüfen möchten, welche **Einstellung die Rufnummernansage** für entgangene Anrufe hat.

Rufnummernansage für entgangene Anrufe ist ausgeschaltet

2 6 1

Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie die **Rufnummernansage** für entgangene Anrufe **einschalten** möchten.

Rufnummernansage für entgangene Anrufe ist eingeschaltet

2 6 2

Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie die **Rufnummernansage** für entgangene Anrufe **ausschalten** möchten.

Ein- und Ausschalten

Um Ihre htp Voicebox nutzen zu können, müssen Sie diese einschalten. Hierfür stehen Ihnen vier verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Einschalten nach Zeit und bei besetzt**

Ihr Telefon klingelt 10 bis 60 Sekunden, danach wird der Anruf auf die htp Voicebox weitergeleitet.

Wenn Sie gerade telefonieren, meldet sich die htp Voicebox sofort.

- **Einschalten für alle Anrufe**

Alle Anrufe werden sofort auf Ihre htp Voicebox weitergeschaltet.

- **Einschalten nach Zeit**


Es werden nur die Anrufe auf die htp Voicebox gelenkt, die nicht innerhalb von 10 bis 60 Sekunden von Ihnen entgegengenommen wurden.

- **Einschalten bei besetzt**

Die Anrufe werden nur auf die htp Voicebox umgeleitet, wenn Sie gerade telefonieren.

Wenn Sie Ihre htp Voicebox ein- oder ausschalten wollen, dann wählen Sie sich zunächst in Ihre htp Voicebox ein:

- Von Ihrem eigenen Anschluss unter der kostenfreien Rufnummer **0800 / 4 999 888**
- Von jedem beliebigen Telefonanschluss bei eingeschalteter htp Voicebox (Fernabfrage) wählen Sie Ihre eigene Telefonnummer und geben während der Begrüßung Ihre 6-stellige PIN-Nummer ein. Die Fernabfrage ist nur möglich, wenn Sie Ihre htp Voicebox eingeschaltet haben.

weiter auf nächster Seite 

Für die Funktion Einschalten nach Zeit, muss zunächst die variable Rufumleitungszeit eingestellt werden.

Dazu drücken Sie bitte zur Auswahl der Zeit eine der folgenden Tastenkombinationen:

Für 10 Sekunden: **2 5 1**

Für 20 Sekunden: **2 5 2**

Für 30 Sekunden: **2 5 3**

Für 40 Sekunden: **2 5 4**

Für 50 Sekunden: **2 5 5**

Für 60 Sekunden: **2 5 6**

Bitte beachten Sie, dass das Aktivieren und Ändern der variablen Rufumleitungszeit erst nach ca.

10 Minuten erfolgt.

Zum Ein- oder Ausschalten bzw. zur Statusabfrage der htp Voicebox geben Sie nach Einwahl in die htp Voicebox eine der folgenden Tastenkombinationen ein.

Statusabfrage der htp Voicebox

3 Drücken Sie diese Taste, wenn Sie den **Status Ihrer htp Voicebox feststellen** möchten.

Einschalten nach Zeit und bei besetzt

3 1 Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie möchten, dass sich Ihre htp Voicebox **nach Zeit und bei besetzt einschaltet**.

Einschalten für alle Anrufe

3 2 Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie möchten, dass sich Ihre htp Voicebox **für alle Anrufe einschaltet**.

Einschalten nach Zeit

3 3 Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie möchten, dass sich Ihre htp Voicebox **nach Zeit aktiviert**.

Einschalten bei besetzt

3 4 Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie möchten, dass sich Ihre htp Voicebox **bei besetzt aktiviert**.

Ausschalten

3 5 Drücken Sie diese Tastenkombination, wenn Sie Ihre htp Voicebox **ausschalten** möchten.

Einwählen und Nachrichten abhören



Begrüßung


Wenn Sie Ihre htp Voicebox angewählt haben, hören Sie die Begrüßung „Herzlich Willkommen bei Ihrer htp Voicebox“.

Liegt z. B. eine neue Nachricht für Sie vor, folgt die Ansage „Sie haben eine neue Nachricht“.

Folgen Sie dem Menü „Neue Nachrichten abhören“. Haben Sie keine neuen Nachrichten erhalten, hören Sie die Ansage „Sie haben keine neue Nachrichten und befinden sich nun im Hauptmenü“.

Während und nach dem Abhören von Nachrichten können Sie zwischen folgenden Funktionen wählen:

- 1** Nachricht wiederholen
- 3** Nächste Nachricht
- 4** Alle Nachrichten wiederholen
- 5** Absenderinfo
- 7** Löschen + Weiter
- *** Hauptmenü

weiter auf nächster Seite 

Um Nachrichten abzuhören oder Einstellungen in der htp Voicebox vorzunehmen, wählen Sie sich zunächst in das htp Voicebox System ein:

- Von Ihrem eigenen Telefonanschluss unter der kostenfreien Rufnummer **0800 / 4 999 888**.
- Von jedem beliebigen Telefonanschluss bei eingeschalteter htp Voicebox (Fernabfrage) wählen Sie Ihre eigene Telefonnummer und geben während der Begrüßung Ihre 6-stellige PIN-Nummer ein. Die Fernabfrage ist nur möglich, wenn Sie Ihre htp Voicebox eingeschaltet haben.

Falsche PIN-Nummer eingegeben

Wenn Sie eine falsche PIN-Nummer eingegeben haben, haben Sie während der Begrüßung die Möglichkeit, erneut die PIN-Nummer einzugeben. Nach Ablauf des Begrüßungstextes schaltet sich die htp Voicebox automatisch ab und Sie müssen Ihre htp Voicebox erneut anwählen.

PIN vergessen

Wenn Sie Ihre PIN-Nummer vergessen haben, kontaktieren Sie bitte unser ServiceCenter unter der Hotline **0800/222 9 111** (kostenlos aus dem deutschen Festnetz). Ihre PIN-Nummer wird zurückgesetzt und Sie müssen eine neue 6-stellige PIN-Nummer vergeben. Ihre Nachrichten gehen nicht verloren.

Das htp ServiceCenter ist montags bis samstags in der Zeit von 8 bis 22 Uhr erreichbar.

Achtung

Falls fremde Personen Zugang zu Ihrem Telefon haben, stellen Sie sicher, dass diese Ihr Telefon nicht benutzen können (Telefon sperren, Telefon entfernen), da ansonsten der unberechtigte Zugriff auf Ihre htp Voicebox nicht auszuschließen ist.

Kundenportal



Das htp Voicebox Kundenportal finden Sie im Internet unter

▶ www.htp.net >> **Kundenportal** >> **htp Voicebox**.

Für das Login benötigen Sie Ihre Telefonnummer und Ihre selbst eingegebene 6-stellige PIN-Nummer.

Im Kundenportal haben Sie folgende Möglichkeiten:

- E-Mail-Adresse hinterlegen oder ändern
- Handynummer hinterlegen oder ändern
- Begrüßungsvariante ändern
- E-Mail-Benachrichtigung ein- oder ausschalten
- SMS-Benachrichtigung ein- oder ausschalten
- Rufnummernansage für entgangene Anrufe ein- oder ausschalten
- Benachrichtigungsfunktion ein- oder ausschalten
- Nachrichtenstatus abfragen

Der aktuelle Weiterleitungsstatus wird ebenfalls angezeigt, allerdings kann dieser nur über die Einwahl in die htp Voicebox geändert werden und nicht über das Kundenportal.

**htp: günstige Preise,
kompetenter Service.**

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, sprechen Sie uns an. Gern beraten wir Sie in einem unserer Shops oder rufen Sie uns unter **0800/222 9 111** (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) an.

htp Shops

- Limburgstraße 9 (Hannover)
- htp Point im üstra Service Center City (Hannover)
- Göttinger Straße/OBI (Hannover)
- Kohake-Centrum/OBI (Garbsen)
- Hoher Weg 20 (Hildesheim)
- Hutfiltern 2/Ecke Kohlmarkt (Braunschweig)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Stand: September 2010



DSL und Telefonie aus Ihrer Region.

htp GmbH Hotline 0800/222 9 111 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz)

Internet www.htp.net

E-Mail info@htp.net